TI-Nspire examenstand in- en uitschakelen

Inschakelen

- schakel de TI-Nspire uit
- druk op ESC, houd deze ingedrukt en druk dan ook op ON
- druk op ctrl A om alle vinkjes (=extra beperkingen) uit te schakelen
- druk op Enter om de examenstand (testmodus) in te schakelen
- druk op Enter om de machine te gaan gebruiken

Uitschakelen

Er zijn 3 manieren om dit te doen:

Met een andere GR

- verbind je GR met een kort USB-kabeltje aan een andere GR
- druk op je eigen GR op ON-> Huidig of op ON-> Nieuw-> Rekenmachine
- druk op DOC-> Examenstand-> Examenstand verlaten

Met een PC en de TI-Nspire software die je bij je GR zit

- Download het zip bestand “TI-NspireExamenstandverlaten.zip”
- Open het .zip bestand en sla de map “Press-to-Test” op
- Start de TI-Nspire software
- Klik onder Documenten Toolbox op het verkenner icoon
- Sleep de map “Press-to-Test” naar de map “Documenten” van je GR waar al een map “Press-to-Test” staat

Met een PC en de gratis TI-Nspire computerlink software

- Download het zip bestand “TI-NspireExamenstandverlaten.zip”
- Open het .zip bestand en sla de map “Press-to-Test” op
- Google op “ti-nspire computer link software download”,
- Ga naar de site van Texas Instruments, download, installeer en start het programma
- Sluit de GR met de USB-kabel van je lader aan op de PC
- Druk op vernieuwen (bovenaan in het menu)
- Druk op selecteren
- Sleep de map “Press-to-Test” naar de map van je GR waar al een map “Press-to-Test” staat